

## Particularités IC-F29SR



### Simple d'utilisation

Facile d'utilisation et intuitif, cet appareil permet aux utilisateurs d'être opérationnels immédiatement.



### Puissance audio optimisée

Le haut-parleur de 36 mm délivre une puissance audio importante de 800 mW\* idéale en environnement bruyant.

\*Haut parleur interne



### Sélecteur rotatif

16 canaux avec canal d'appel et groupes sont disponibles. La radio annonce vocalement le canal lorsque celui-ci est choisi.



### Call-Ring

La fonction Call-Ring peut être utilisée pour appeler les récepteurs avec une sonnerie. 10 types de sonneries différentes sont disponibles.



### Answer back

Cette fonction vérifie que la radio est à portée de communication pour éviter à certains utilisateurs d'être hors couverture.



### Confidentialité des appels

Le scrambler à inversion de fréquence intégré permet de bénéficier de communications sécurisées et confidentielles (plus de 16 codes au choix).



### 21h d'autonomie

La batterie Li-Ion BP-279, procure une autonomie jusqu'à 21 h. Le chargeur rapide BC-213 charge la batterie en 2,5 h.



### Appels de groupe

La fonction Call-Ring permet d'appeler les autres utilisateurs avec une sonnerie. 10 sonneries sont disponibles.

## Autres caractéristiques

- Alerte batterie faible
- 3 boutons programmables
- Verrouillage des touches
- Fonction scanning
- Ajustement du gain micro
- Fonction moniteur

## Caractéristiques principales

- Norme : PMR446
- Fréquences couvertes : 446,00625–446,09375MHz (8 canaux)
- Puissance d'émission : 500mW (ERP)
- Puissance audio : Haut-parleur interne 800mW typ. (sous 12Ω) (à 5% distorsion) HP externe 400 mW typ. (sous 8 Ω)
- Dimensions : 52,2 (L) × 186,1 (H) × 24,5 (P) mm (avec BP-279)
- Poids : 240 g (avec BP-279)
- Portée radio\* : Approximativement 6 km en extérieur\*
- Température d'utilisation : -25°C à +55°C
- Niveau d'étanchéité IP : IP67 (poussière et eau)
- Norme militaire : MIL-STD-810-G

\* Selon les conditions de propagation (dépend de la météo, de l'environnement, etc. )

## Accessoires fournis



Adaptateur secteur  
BC-123SE



Chargeur rapide  
BC-213



Pack Batterie  
BP-279  
Li-Ion 7,2 V 1485 mA



Clip ceinture  
MB-133

## Accessoires optionnels



BP-278 BP-279

Pack batterie	Type et capacité	Autonomie	Description
BP-278	Li-Ion 7,2 V 1130 mA	16 h	Légère
BP-279	Li-Ion 7,2 V 1485 mA	21 h	La même que fournie



Multi-chargeur  
BC-157S



Câbles  
OPC-656  
A utiliser avec  
BC-214



CP-23L  
A utiliser avec  
BC-213



Support chargeur pour véhicule  
MB-130  
A utiliser avec  
BC-213

## Icom France

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais  
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5  
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00  
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>  
E-mail : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)



FOUNDING MEMBER OF



CACHET DISTRIBUTEUR

ICOM



IP67



PORTATIF PMR446

IC-F29SR



Ultra fin & compact

Étanchéité IP67

Très robuste (MIL-STD810)



Etanchéité IP67  
(1 m de profondeur  
pendant 30 mn)

TAILLE  
REELLE

IC-F29SR

La qualité professionnelle ICOM  
au service du sans licence !

Nombreux accessoires optionnels

Notre gamme de microphones et  
d'accessoires de tête augmente la  
productivité de vos équipes !




Accueil & vente

### Oreillettes microphones

**HM-153LA**  
Microphone avec  
oreillette discrète  
translucide.



Verrouillage PTT



**HM-166LA**  
Oreillette légère avec  
microphone



Clip



Construction

### Microphones compacts

**HM-168LWP**  
Microphone étanche  
IP67 pour une  
utilisation en environ-  
nement humide.



Jack oreillette

**HM-159LA**  
Microphone robuste  
avec audio optimisée



Jack oreillette

**HM-158LA**  
Microphone léger et compact



Industrie &  
gardiennage

### Accessoires de tête

**HS-94 + VS-4LA**  
Oreillette avec micro-  
phone flexible  
(peut être utilisée  
sous un casque).



Clip



**HS-95 + VS-4LA**  
Oreillette avec micro-  
phone tour de tête.



**HS-97 + VS-4LA**  
Oreillette avec micro-  
phone laryngophone.



**VS-4LA**  
Câble adaptateur.  
Nécessaire pour l'utilisation  
de ces accessoires.